

Generator ESE 1104 DBG ES DIN

## Description

### Prednosti:

- Funkcionalnost u skladu sa DIN 14685-1
- OpÅ¡irne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvalitet bez kompromisa
- E-MCS 4.0 multifunkcionalni kontrolni ekran
- Posebna oprema i pribor, dostupni na zahtjev
- Funkcija pokretanja u nuÅ¾di preko povratnog pokretaÄ a

### Karakteristike opreme:

- Nadzor napona â nema opcije iskljuÄ ivanja
- Trosmjerno dovod goriva za vanjsko punjenje
- Multifunkcionalni kontrolni ekran E-MCS 4.0
- E-MCS 4.0 indikator goriva
- Automatsko iskljuÄ ivanje u sluÄ aju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preoptereÄ enja alternatora
- Starter akumulator 12 V / 20 A
- Sklopive ruÄ ke
- Ket alata za vozila

### Meta Fields

**Ts Prod Custom Tab Content :**

| | |
|---|---|
| Tip alternatora | Duplex |
| Kontinuirana snaga 3~ [kVA/kW] | 11.0/8.8 |
| Kontinuirana snaga 1~ [kVA/kW] | 7.0/6.3 |
| Nominalni napon [V] | 400/230 |
| Nominalna struja [A] | 15,9/30,0 |
| Faktor snage cos (phi) | 0,8 |
| Frekvencija [Hz] | 50 |
| Klasa zaÅ¡tite [IP] | 54 |

**Motor**

| | |
|---|---|
| Vrsta motora | B&S Vanguard 21 HP |
| Dizajn | 2-cilindriÄ ni 4-taktni OHV |
| Zapremina [ccm] | 627 |
| Snaga motora pri 3000 o/min | 13.0 |
| $CO_2$ emisije [g / kWh] | 22 |
| $CO_2$ procedura testiranja | 22 |



+382 20 633 318

| | |
|---|---|
| Gorivo | Benzin |
| Kapacitet rezervoara [l] | 12 |
| PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h] | 3,4 |
| Uptime @ 75% PRP | 3.5 |
| Pokreni naÄ in rada | ElektriÄ ni start |
| Nivo zvuÄ ne snage LWA [db(A)] | 98 |
| TeÅ¾ina u kg cca. | 147 |
| Dimenzije D x Å  x V [mm] | 820 x 440 x 580 |
| UtiÄ nice | 3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A |