



Generator ESE 3000 BS

Description

- Veliki rezervoar za duÅ¾i rad
- Indikator nivoa goriva
- 4 u 1 ekran za bolji prikaz
- Sklopive ruÄke
- regulacija AVR-a
- Automatsko iskljuÄivanje u sluÄaju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preoptereÄenja alternatora

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

| | |
|---------------------------------|----------|
| Tip alternatora | sinhroni |
| Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW] | 2.8/2.8 |
| Radna snaga 1~ [kVA/kW] | 2,5/2,5 |
| Nominalni napon [V] | 230 |
| Nominalna struja [A] | 10.9 |
| Faktor snage cos (phi) | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 |
| Klasa zaÅtite [IP] | 23 |

Motor

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Dizajn | 1-cilindarski 4-taktni OHV |
| Zapremina [ccm] | 193 |
| Snaga motora pri 3000 o/min | 4.9 |
| CO ₂ emisije [g / kWh] | 22 |
| CO ₂ procedura testiranja | 22 |
| Gorivo | Benzin |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kapacitet rezervoara [l] | 20 |
| PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h] | 1.4 |
| Radno vrijeme na 75% PRP | 14.3 |
| Pokreni naÄ in rada | Reverzioni |
| Nivo buke LWA [db(A)] | 95 |
| TeÅ¼ina u kg cca. | 53 |
| Dimenzije D x Å x V [mm] | 640 x 475 x 526 |
| UtiÄ nice | 2 x 230V 16A |