


Jedinica za napajanje ESE 306 HS-GT

## Description

### Karakteristike opreme:

- Veliki rezervoar za duÅ¾i rad
- ZaÅ¡tita od preopteretÄ enja alternatora
- Indikator nivoa goriva
- 4 u 1 ekran za bolji prikaz
- Sklopive ruÄ ke
- AVR automatska regulacija napona

| | MoguÄ nosti primjene |
|---|---|
| MoguÄ e aplikacije | 230 V |
| ElektriÄ ni ureÄ aji za | 2100 W |
| Kompresori ili pumpe za | 1100 W |
| BaÅ¡tenska ili graÄ evinska oprema do | 1500 W |

**Meta Fields**


+382 20 633 318

**Ts Prod Custom Tab Content :**

| | |
|---|---|
| Vrsta alternatora | sinhroni |
| Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW] | 2.8/2.8 |
| Radna snaga 1~ [kVA/kW] | 2,5/2,5 |
| Nominalni napon [V] | 230 |
| Nominalna struja [A] | 10.9 |
| Faktor snage cos (phi) | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 |
| Klasa zaÅ¡tite [IP] | 23 |

**Motor**

| | |
|---|---|
| Tip motora | Honda GP 200 |
| Dizajn | 1-cilindarski 4-taktni OHV |
| Zapremina [ccm] | 196 |
| Snaga motora na 3000 o/min | 4.8 |
| $CO_2$ emisije [g / kWh] | 22 |
| $CO_2$ procedura testiranja | 22 |
| Gorivo | Benzin |
| Kapacitet rezervoara [l] | 20 |
| PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h] | 1,1 |
| Radno vrijeme na 75% PRP | 18,2 |
| Pokreni naÄ in rada | Reverzioni |
| Nivo buke LWA [db(A)] | 96 |
| Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)] | 71 |
| TeÅ¾ina u kg cca. | 49 |
| Dimenzije D x Å  x V [mm] | 640 x 475 x 526 |
| UtiÄ nice | 2 x 230V 16A |


+382 20 633 318