



Jedinica za napajanje ESE 406 HS-GT

Description

- Automatsko iskljuÄivanje u sluÄaju nedostatka ulja
- ZaÅtita od preoptereÄenja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duÅi rad
- Kombinovani regulisani generatori visokih performansi za 400 V

MoguÄnosti primjene

ElektriÄni ureÄaji za	3800 W
BaÅtenska ili graÄevinska oprema do	2600 W
Kompresori ili pumpe za	2000 W
MoguÄne aplikacije	230 V

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Vrsta alternatora	sinhroni
Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	5.1/4.6
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	4.2/3.9
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	18.3
Faktor snage cos (phi)	0,9
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅtite [IP]	23

Motor

Tip motora	Honda GX 270 / 8 KS
Dizajn	1-cilindarski 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	270
Snaga motora na 3000 o/min	4.6
CO ₂ emisije [g / kWh]	22
CO ₂ procedura testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	30
PotroÅnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1.6
Radno vrijeme na 75% PRP	18.8
Pokreni naÄ in rada	Reverzioni
Nivo buke LWA [db(A)]	97
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	72
TeÅina u kg cca.	61
Dimenzije D x Å x V [mm]	800 x 538 x 576
UtiÄ nice	2 x 230V 16A