

Jedinica za napajanje ESE 606 HS-GT

Description

- Automatsko iskljuÄ ivanje u sluÄ aju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preopteretÄ enja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duÅ¾i rad
- Kombinovani regulisani generatori visokih performansi za 400 V

	MoguÄ nosti primjene
ElektriÄ ni ureÄ aji za	5400 W
BaÅ¡tenska ili graÄ evinska oprema do	3600 W
Kompresori ili pumpe za	2800 W
MoguÄ e aplikacije	230 V

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Vrsta alternatora	sinhroni
Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	7.2/6.4
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	6.0/5.5
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	26,1
Faktor snage cos (phi)	0,9
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅ¡tite [IP]	23

Motor

Tip motora	Honda GX 390 / 11 KS
Dizajn	1-cilindarski 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	389
Snaga motora na 3000 o/min	6.4
CO_2 emisije [g / kWh]	22
CO_2 procedura testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	30
PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h]	2.1
Radno vrijeme na 75% PRP	14.3
Pokreni naÄ in rada	Reverzioni
Nivo buke LWA [db(A)]	97
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	72
TeÅ¾ina u kg cca.	77
Dimenzije D x Å x V [mm]	800 x 538 x 576
UtiÄ nice	2 x 230V/16A 1xCEE 230V/32A

+382 20 633 318