



## Generator ESE 6000 BS

### Description

- Veliki rezervoar za duÅ¾i rad
- Indikator nivoa goriva
- 4 u 1 ekran za bolji prikaz
- Sklopive ruÄke
- regulacija AVR-a
- Automatsko iskljuÄivanje u sluÄaju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preoptereÄenja alternatora
- Komplet toÄkova

### Meta Fields

**Ts Prod Custom Tab Content :**

Tip alternatora	sinhron
Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	5,5/5,5
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	5.0/5.0
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	21.7
Faktor snage cos (phi)	1
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅtite [IP]	23

**Motor**

Dizajn	1-cilindarski, 4-taktni, OHV
Zapremina [ccm]	420
Snaga motora pri 3000 o/min	6.4
CO <sub>2</sub> emisije [g / kWh]	22
CO <sub>2</sub> procedura testiranja	22
Gorivo	Benzin

Kapacitet rezervoara [l]	30
PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h]	2.6
Radno vrijeme na 75% PRP	11.5
Pokreni naÄ in rada	Reverzioni
Nivo buke LWA [db(A)]	97
Nivo zvuÄnog pritiska LPA (7 m) [db(A)]	72
TeÅ¡ina u kg cca.	84
Dimenzije D x Å x V [mm]	786 x 570 x 600
UtiÄnice	2 x Schuko 230 V/16 A 1 x CEE 230V/ 32 A