

Jedinica za napajanje ESE 606 DHS-GT

Description

Karakteristike opreme:

- Automatsko iskljuÄ ivanje u sluÄ aju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preoptereÄ enja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duÅ¾i rad
- Kombinovani regulisani generatori visokih performansi za 400 V

	MoguÄ nosti primjene	
ElektriÄ ni ureÄ aji za	5500 W	3100 W
ElektriÄ ni alati za	3700 W	2100 W
Bastenska oprema	2800 W	1600 W
Oprema za invertersko zavarivanje do dia. od 3,25 mm		
MoguÄ e aplikacije	400 V	230 V

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Vrsta alternatora	sinhroni
Maks. izlazna snaga 3~ [kVA/kW]	8.3/6.6
Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	4.9/4.4
Radna snaga 3~ [kVA/kW]	7.0/5.6
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	3.5/3.2
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	10.1/15.2
Faktor snage cos (phi)	0,8/0,9
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅ¡tite [IP]	23

Motor

Tip motora	Honda GX 390 / 11 KS
Dizajn	1-cilindarski 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	389
Snaga motora na 3000 o/min	6.4
CO_2 emisije [g / kWh]	22
CO_2 procedura testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	30
PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h]	2.1
Radno vrijeme na 75% PRP	14.3
Pokreni naÄ in rada	Reverzioni
Nivo buke LWA [db(A)]	97
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	72
TeÅ¾ina u kg cca.	81
Dimenzije D x Å x V [mm]	800 x 538 x 576

+382 20 633 318

UtiÄ nice	2 x 230V/16A 1xCEE 230V/32A, 1xCEE 400V/16A