

Motorola MTP3550 Tetra ruÄ•ni radio

Description

MTP3500 Tetra prijenosni radio sa ekranom u boji i jednostavnom tastaturom pruÅ¾a visoke performanse i pouzdanost potrebne za poveÄ anu produktivnost radne snage i sigurnost korisnika.

MTP3500 nudi kljuÄ ne karakteristike za korisnike javne sigurnosti, ukljuÄ ujuÄ i end-to-end enkripciju, senzor pritiska i upozorenje o vibracijama. UgraÄ eni Bluetooth omoguÄ ava povezivanje s dodacima i ureÄ ajima za dodatnu saradnju.

Prenosivi radio TETRA optimiziran je za odliÄ ne audio performanse i izdrÅ¾ljivost, te za koriÅ¡tenje u svim vrstama buÄ nih i zahtjevnih situacija. Ima opciju izlazne snage klase 3L (1,8W), koja poveÄ ava domet i performanse u zatvorenom prostoru. Zajedno sa visokom osjetljivoÅ¡Ä u prijema, MTP3500 ima moguÄ nost odrÅ¾avanja komunikacije u najzahtjevnijim situacijama.

MTP3000 serija osnovnih opcija ukljuÄ uje Man Down senzor, obavjeÅ¡tavanje o pozivima i porukama vibracijom i end-to-end enkripciju (E2EE). Ostale opcije ukljuÄ uju siguran Bluetooth i globalni navigacijski satelitski sistem (GNSS) koji podrÅ¾ava GPS i BeiDou ili Glonass. TakoÄ e dolaze sa IP65, IP66 i IP67 zaÅ¡titom, Å¡irokopojasnom podrÅ¡kom za 350-470 MHz i 800 MHz i hardverskom RFID opcijom.

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

- Dimenzije V x Å x D (mm): 124 x 53 x 33,5 (sa standardnom baterijom)
- TeÅ¾ina: 280 g (radio sa standardnom baterijom i antenom)
- Standardna baterija: Li Ion 1950 mAh
- Baterija velikog kapaciteta: Li Ion 2200 mAh
- IMPRES 2 baterija: Li Ion 3400 mAh
- Frekvencijski rasponi: 350-470 MHz, 800 MHz
- Radna temperatura: -30Â°C do +60Â°C
- Temperatura skladiÅ¡tenja: -40Â°C do +85Â°C
- ZaÅ¡tita od praÅ¡ine, vode i vlage: IP65 / 66/67
- Opcije izbora jezika tastature
- Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth 4.1 i Bluetooth Smart
- DMO repetitor
- Sekundarni kontrolni kanal
- Sistem radio poruka (RMS)